



LIGHTHOUSE SAS DI XIA BINBIN
VIA COSTANZA, 2/L - 31030 ALTIVOLE (TV)
Tel. 0423940094 – Cel. 3755156651 -email: info@lighthouseled.it
C.F./P.IVA 04785550262 - Reg. imprese 04785550262 - SDI: 596NUAX

Configurazione binario magnetico 48v Picasso

Modalità di configurazione singola accensione tramite interruttore ON /OFF

1. Installare binario
2. Elettrificazione
3. Montaggio sorgenti luminose
4. Premere interruttore

Modalità di configurazione multizona con telecomando 2.4 Ghz

1. Installare binario
2. Elettrificazione
3. Montare il faretto corrispondente alla zona desiderata
4. Premere interruttore (faretto si accende)
5. Interagire con interruttore come segue:
 - a. Spingere per due secondi
 - b. Accendere per due secondi
 - c. Spingere per due secondi
 - d. Accendere e dopo due secondi premere per tre volte consecutive il tasto con il numero di riferimento della zona selezionata, badando che la spia led del telecomando sia blu per tutte e tre le pressioni
 - e. Il faretto lampeggerà tre volte e poi rimane acceso, fare prove di avvenuta configurazione con il telecomando, togliere il faretto configurato
6. Montare il secondo faretto
7. Ripetere passaggi da 5a a 5e per ogni singolo faretto che si desidera configurare
8. Dopo averli configurati, rimontare tutte le sorgenti luminose
9. Se l'impianto prevede più sorgenti luminose per ogni singola zona, le stesse possono essere montate indifferentemente in gruppi o singolarmente
10. Premendo le singole zone sul telecomando si accenderanno i faretti designati singolarmente.
11. Premendo il tasto on\off sul telecomando si spengerà il faretto (o i faretti) acceso in quel momento.

Modalità di configurazione con applicazione "Tuya Smart"

1. Installare binario
2. Elettrificazione
3. Montaggio sorgenti luminose
4. Premere interruttore
5. Lanciare applicazione Tuya Smart (assicurarsi che l'applicazione abbia tutte le autorizzazioni per la geolocalizzazione anche temporanea durante l'utilizzo)
6. Aggiungo dispositivi dalla schermata home con il tasto + in alto a destra
7. L'applicazione troverà i vari dispositivi (denominati DIM)
8. Cliccare su associa (i nomi varieranno e verrà conferito un numero di riferimento Dim1, Dim2, ecc, in un secondo momento è possibile cambiare il nome della singola sorgente luminosa)
9. Le luci sono ora comandabili tramite schermate video dallo smartphone.
10. Dopo aver associato e rinominato le sorgenti luminose è possibile gestirle anche da remoto con i comandi vocali utilizzando i vari hub presenti su mercato (Alexa, Google home)



LIGHTHOUSE SAS DI XIA BINBIN
VIA COSTANZA, 2/L - 31030 ALTIVOLE (TV)
Tel. 0423940094 – Cel. 3755156651 -email: info@lighthouseled.it
C.F./P.IVA 04785550262 - Reg. imprese 04785550262 - SDI: 596NUAX

Note:

Se nella configurazione con app Tuya il dispositivo non riconosce tutte le sorgenti luminose installate, procedere come segue con luce accesa:

- a. Spengere per due secondi
- b. Accendere per due secondi
- c. Ripetere i punti A e B per 5 volte
- d. I faretto installati cominceranno a lampeggiare avvisando l'avvio della configurazione network
- e. Avviare la ricerca dei dispositivi tramite app Tuya con tasto + in alto a destra nella home
- f. Aggiunge i prodotti e procedere come segue da punto 7

Qualora si dovesse verificare la necessità di cancellare la configurazione esistente, eseguire procedura da 5a a 5c e poi premere per 5 volte la zona da sconfigurare, il faretto lampeggerà 5 volte indicando che è stato riportato alle impostazioni originali di fabbrica.